

Transformatorer, drivers

Dimbara elektroniska transformatorer med låg starteffekt, lämplig även för LED.

	Produktbeskrivning	Teknisk specifikation	Storpack	Typbeteckning E-nummer	Övrig Fakta
	12V Trafo 100W – plint	Effekt: 100W, IP20 Spänning in: 100-240V 50/60 Hz Spänning ut: 12V DC, Ström ut: 8,3 A Mått: L118 x B66 x H32 mm.	20x	100W trafo 12VDC skruv	
	TRAFO ELEKTR 0-70W IP21	Effekt: 0-70 W, IP21 Spänning in: 220-240V 50/60 Hz, Ström in: 0,29 A, Spänning ut: 11,5V AC, Ström ut: 6 A Vikt: 110 g, Mått: 113 x 44 x 28 mm.	20x	Trafo12V-AC-70W 5280167	Väldegnade elektroniska transformatorer, som är effektiva, men skonsamma mot ljuskällan. Konstruktionen löser problem närvarande bland traditionella modeller så som spridning av ut-spänningen eller strömfel vid start. Tack vare sin låga startlast på 0 W fungerar dessa även utmärkt med LED ljuskällor.
	TRAFO ELEKTR 0-105W IP21	Effekt: 0-105 W, IP21 Spänning in: 220-240V 50/60 Hz, Ström in: 0,48 A, Spänning ut: 11,5V AC, Ström ut: 6,8 A Vikt: 120 g, Mått: 113 x 44 x 28 mm	20x	Trafo12V-AC-105W 5280168	- Avsedda för både bak- och framkantsdimmers. - Inbyggt skyddsystem mot kortslutning, överhettning (avstängning vid 110°C), överbelastning och överspänning. - Ytterhölje av brandsäkert material.
	TRAFO ELEKTR 0-150VA IP44 13A	Effekt: 0-150 W, IP44 Spänning in: 230V (+/- 10%) 50 Hz, Ström in: 0,65 A, Spänning ut: 11,5V AC, Ström ut: 13 A Effektfaktor: 0,99, Arbetsområde: 0-40°C Vikt: 235 g, Mått: 173 x 53 x 33 mm	20x	ET0-150VA 5280169	- Snabbt och enkelt montage med förmonterad skruv. - Låg utspänning som gynnar ljuskällans livslängd.
	TRAFO ELEKTR 0-210VA IP44 18A	Effekt: 0-210 W, IP44 Spänning in: 230V (+/- 10%) 50 Hz, Ström in: 0,93 A, Spänning ut: 11,5V AC, Ström ut: 18 A Effektfaktor: 0,99, Arbetsområde: 0-40°C Vikt: 285 g, Mått: 173 x 53 x 38 mm	20x	ET0-210VA 5280173	- 2 års garanti. - Certifiering CE, LVD och EMC.
	TRAFO ELEKTR 0-250VA IP44 22A	Effekt: 0-250 W, IP44 Spänning in: 230V (+/- 10%) 50 Hz, Ström in: 1,1 A, Spänning ut: 11,5V AC, Ström ut: 22 A, Effektfaktor: 0,99, Arbetsområde: 0-40°C Vikt: 285 g, Mått: 173 x 53 x 38 mm	20x	ET0-250VA 5280174	
	LED driver 18W, 350mA	Effekt: 18 W, minlast 6W, IP21 Spänning in: 220-240V 50/60 Hz, Ström in: 0,11 A, Spänning ut: 15-52V, Ström ut: 350mA Vikt: 120 g, Mått: 113 x 44 x 28 mm	20x	Trafo350mA-18W	
	LED driver 18W, 700mA	Effekt: 18 W, minlast 4W, IP21 Spänning in: 220-240V 50/60 Hz, Ström in: 0,11 A, Spänning ut: 6-26V, Ström ut: 700mA Vikt: 120 g, Mått: 113 x 44 x 28 mm	20x	Trafo700mA-18W	
	Dimbar LED driver 80W, transistor	Reglering med standard transistordimer LED 12V DC trafo, 80W, Ingående spänning 230V Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 6,6 A, Försedd med enkel utgång på 12V-sidan Dimensioner: L210 x B70 x H44 mm Dimbar, IP67	20x	12V driver 80W-TRA-DIM 79 808 50	
	Dimbar LED driver 80W, 0-10V	Reglering med 0-10V dimmer LED 12V DC trafo, 80W, Ingående spänning 230V Utgående konstant spänning 12V DC, Utgående ström: 6,6 A, Försedd med enkel utgång på 12V-sidan Dimensioner: L198 x B70 x H44 mm Dimbar, IP67	20x	12V driver 80W-0-10V 79 808 51	
	Trådlös musikstyrning för 12/24VDC med Smartphone	LED 12V/24V DC styrning, styr antingen via wifi och en app för Smartphone/läsplatta eller med RF fjärrkontroll. Reglerar ljudvolym, ljusstyrka, färgväxlingsprogram. Ingående spänning 230V Utgående konstant spänning 180W effekt med 12VDC och 360W med 24VDC Utgående ström: 6 A/kanal, Dimensioner: L142 x B82 x H25 mm, Dimbar	20x	12/24DC-styrning	